

**CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT**



**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 199 61 727.9

Anmeldetag: 21. Dezember 1999

Anmelder/Inhaber: Micronas GmbH,
Freiburg im Breisgau/DE

Bezeichnung: Schaltungsanordnung mit einer Daten-
übertragungsvorrichtung

IPC: G 06 F 13/00

Bemerkung: Die Anmelderin firmierte bei Einreichung dieser
Patentanmeldung unter der Bezeichnung:
Micronas Intermetall GmbH

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 23. November 2000
Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Waasmaier

mic046

Micronas Intermetall GmbH
Hans-Bunte-Str. 19

79108 Freiburg

- Patentanmeldung -

Schaltungsanordnung mit einer Datenübertragungsvorrichtung

M. Czech
M. Albert

C-1847
Ho/Gö
mic046
30.11.1999

Beschreibung

Schaltungsanordnung mit einer Datenübertragungsvorrichtung

- 5 Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung mit zwei oder mehreren über eine Datenübertragungsvorrichtung kooperierenden Schaltungsteilen.

10 Derartige Schaltungsanordnungen weisen beispielsweise eine digitale und/oder eine analog/digitale integrierte Schaltung (sogenannte mixed-signal ICs) auf. Eine derartig aufgebaute Schaltungsanordnung ist schematisch in der Figur 1 dargestellt, wobei ein erster Schaltungsteil mit dem Bezugszeichen 1, ein zweiter Schaltungsteil mit dem Bezugszeichen 2 und Datenübertragungsvorrichtungen zwischen dem ersten Schaltungs-
15 teil 1 und dem zweiten Schaltungsteil 2 mit dem Bezugszeichen 3 bezeichnet sind.

20 Der erste Schaltungsteil bezeichnet hier die bereits erwähnte integrierte Schaltung, die in den zweiten Schaltungsteil eingebettet ist und über Kommunikationsbusse oder Verbindungsleitungen mit diesem verbunden ist. Der zweite Schaltungsteil kann Ausgangspads bzw. Bondpads aufweisen. Auf diese Bondpads können Ausgangsanschlüsse, die die Schnittstelle der Schaltungsanordnung und damit der integrierten Schaltung zur Außenwelt bilden, gebondet werden. Es wäre jedoch auch denkbar, wenn der zweite Schaltungsteil ebenfalls als integrierte Schaltung ausgebildet ist, in die die integrierte Schaltung des ersten Schaltungsteils eingebettet ist. Derartig aufge-
25 baute Schaltungsanordnungen sind beispielsweise Vertreter der in der Fachwelt mit „Cell based systems“ oder „Systems on silicon“ oder „Circuits with embedded macros“ bezeichneten integrierten Schaltungen. Bei integrierten Schaltungen dieser Art ist der erste Schaltungsteil (Cell bzw. Embedded Macro)
30 häufig ein bereits existierender Funktionsblock, der „nur“ in eine neue Umgebung (den zweiten Schaltungsteil) eingebettet wird.
35

M. Czech
M. Albert

C-1847
Ho/Gö
mic046
30.11.1999

Sowohl der erste als auch der zweite Schaltungsteil sind typischerweise durch ihre Funktionalität bzw. durch die verwendete Herstellungstechnologie, insbesondere beim Chip-Bonding, beim ESD-Schutz, etc., in der benötigten Chipfläche festgelegt, so daß eine weitere Chipflächenoptimierung ohne größere Eingriffe in die Funktionalität bzw. die Technologie nicht ohne weiteres möglich ist. Die Chipfläche wird jedoch häufig wesentlich durch die zwischen den Schaltungsteilen benötigten Datenübertragungsvorrichtung bestimmt. Insbesondere bei sehr komplexen Systemen, wie beispielsweise Signalprozessoren, Prozessoren, Mikrocontrollern, etc., kann diese mitunter sehr viel größer ausgebildet sein, als die integrierte Schaltung selbst.

Eine typische Datenübertragungsvorrichtung 3 ist schematisch in Figur 2 dargestellt, wobei mit S ein Datensender mit E ein Datenempfänger und mit DB ein Datenbus bezeichnet ist. Der Datensender S sendet Daten über einen ersten Datenpuffer P1 und über den Datenbus DB an eine Vielzahl N von Datenempfängern E. Jedem der Datenempfänger E ist dabei ein zweiter Datenpuffer P2 und jeweils zwei Speichereinrichtungen Sp1, Sp2 zugeordnet. Die beiden dem Datenempfänger E zugeordneten Speichereinrichtungen Sp1, Sp2 sind hier in sogenannter Master-Slave-Struktur angeordnet, die bei einer Datenübertragung eine exakte Übergabe der Daten vom Datenbus DB zum Datenempfänger gestattet. Dies wird ermöglicht durch eine eigens dafür vorgesehene Ablaufsteuerung St, die die als Master agierende erste Speichereinrichtung Sp1 öffnet und erst dann wieder schließt, wenn diese aktualisierte, d.h. gültige Daten aufweist. In diesem Augenblick wird unter Steuerung der Ablaufsteuerung St die erste Speichereinrichtung Sp1 geschlossen und die als Slave agierende zweite Speichereinrichtung Sp2 geöffnet. So kann gewährleistet werden, daß empfängerseitig nur gültige, fehlerfreie Daten ausgelesen werden.

M. Czech
M. Albert

C-1847
Ho/Gö
mic046
30.11.1999

Allerdings wird für eine solche Datenübertragungsvorrichtung
3 der benötigte Flächenaufwand für jeweils zwei Speicherein-
richtungen Sp1, Sp2 um so größer, je mehr Empfänger E an den
Datenbus DB angeschlossen sind. Dadurch und durch layoutbe-
5 dingte Maßnahmen kann es dazu kommen, daß der in Figur 1 mit
3 bezeichnete Bereich im Vergleich zur integrierten Schaltung
1 und zum Padbereich 2 unverhältnismäßig groß wird. Das Pro-
blem eines doppelten Flächenaufwandes für jeweils zwei Spei-
cherelemente für jeden Empfänger E ist daher allein schon aus
10 Kostengründen häufig nicht akzeptabel.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde,
eine gattungsgemäße Schaltungsanordnung bereitzustellen, die
ein flächenoptimiertes Design der Datenübertragungsvorrich-
15 tung aufweist.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch eine Schaltungsan-
ordnung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Dem-
gemäß ist eine Schaltungsanordnung mit zwei oder mehreren
20 über eine Datenübertragungsvorrichtung kooperierenden Schal-
tungsteilen vorgesehen,

- bei der ein Schaltungsteil als Datensender konfigurierbar
ist und über einen Datenbus mit mindestens einem Datenemp-
fänger des jeweils anderen Schaltungsteils verbunden ist,
- 25 - bei der der Datenbus einen ersten steuerbaren Datenpuffer
und eine erste Speichereinrichtung aufweist,
- bei der jedem Datenempfänger jeweils ein zweiter steuerba-
rer Datenpuffer und eine zweite steuerbare Speicherein-
richtung zugeordnet ist,
- 30 - wobei die als Master fungierende erste Speichereinrichtung
und der oder die als Slave fungierenden zweiten Spei-
chereinrichtungen unter Steuerung einer Ablaufsteuerung in
Master-Slave-Konfiguration interagieren können.

35 Erfindungsgemäß wird das Problem des doppelten Flächenaufwan-
des für je zwei Speichereinrichtungen für jeweils einen Emp-
fänger dadurch gelöst, daß der Datenbus selbst die Rolle ei-

M. Czech
M. Albert

C-1847
Ho/Gö
mic046
30.11.1999

ner dieser Speichereinrichtungen, nämlich der als Master fungierenden Speichereinrichtung, übernimmt. Hierzu ist lediglich eine leichte Änderung der Ablaufsteuerung erforderlich sowie eine einzige Speichereinrichtung auf dem Datenbus zu integrieren, die die Rolle der nicht mehr benötigten Speichereinrichtung für jeden Datenempfänger übernimmt. Durch die Einsparung einer jedem Empfänger zugeordneten Speichereinrichtung kann der in Figur 1 mit 3 bezeichnete Bereich in der Fläche optimiert werden, was eine deutliche Flächenreduzierung und damit eine Kostenreduktion zur Folge hat.

Diese Speichereinrichtungen können auf einfache Weise durch Kapazitäten und/oder durch Halteglieder realisiert werden. In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung wird das kapazitive Element durch die sich aus der Kapazität der Datenbusleitungen zu einer oder mehrerer Referenzleitungen ergebenden Kapazität realisiert. In diesem Fall ist die Funktionsweise der erfindungsgemäßen Datenübertragungsvorrichtung auch dann noch gewährleistet, wenn kein eigens dafür vorgesehenes kapazitives Element C vorgesehen ist.

Typischerweise ist eine einzige Ablaufsteuerung zur Steuerung für alle steuerbaren Datenpuffer und Speichereinrichtungen vorgesehen. Die Ablaufsteuerung kann jedoch vorteilhafterweise auch auf zwei Schaltungsteile aufgeteilt werden, wenn dies eine weitere Flächenersparnis und/oder eine Vergrößerung der Arbeitsgeschwindigkeit zur Folge hat.

Die Erfindung eignet sich insbesondere bei sehr komplexen integrierten Schaltungen, wie beispielsweise Mikroprozessoren, Mikrocontroller und Signalprozessoren.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen, der folgenden Beschreibung und den Figuren entnehmbar.

M. Czech
M. Albert

C-1847
Ho/Gö
mic046
30.11.1999

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der in den Figuren der Zeichnung angegebenen Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigt dabei:

- 5 Figur 1 schematisch den Aufbau einer gattungsgemäßen Schaltungsanordnung;

- 10 Figur 2 schematisch den Aufbau einer bekannten Datenübertragungsvorrichtung zwischen einem als Datensender agierenden ersten Schaltungsteil und mindestens einem als Datenempfänger fungierenden zweiten Schaltungsteil;

- 15 Figur 3 ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Datenübertragungsvorrichtung;

- 20 Figur 4 ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Datenübertragungsvorrichtung.

20 In allen Figuren der Zeichnung sind gleiche oder funktionsgleiche Elemente mit gleichen Bezugszeichen versehen worden.

25 Figur 3 zeigt schematisch eine Datenübertragungsvorrichtung 3 zwischen einem als Datensender S fungierenden ersten Schaltungsteil und mindestens einem als Datenempfänger E fungierenden zweiten Schaltungsteil. Die Datenübertragungsvorrichtung 3 weist einen Datenbus DB zwischen Datensender S und Datenempfänger E auf. In den Datenbus DB ist senderseitig ein erster Datenpuffer P1 angeordnet. Empfängerseitig sind eine Vielzahl N von Empfängerzellen $Z_1..Z_N$ vorgesehen. Jede Empfängerzelle $Z_1..Z_N$ weist jeweils einen Datenempfänger E auf, dem jeweils eine zweite Speichereinrichtung Sp2 und ein zweiter Datenpuffer P2 vorgeschaltet ist. Die Datenpuffer P1, P2 sind steuerbar und können in bekannter Weise mittels Inverter realisiert sein. Die zweite Speichereinrichtung Sp2 ist ebenfalls steuerbar und kann als gängiges Flip-Flop, Latch, etc.,
30 ausgebildet sein.
35

M. Czech
M. Albert

C-1847
Ho/Gö
mic046
30.11.1999

Zur Steuerung der Datenübertragung zwischen Datensender S und Datenempfänger E ist eine Ablaufsteuerung St vorgesehen. Die Ablaufsteuerung St ist zu diesem Zwecke über Steuerleitungen mit dem Datensender S, dem Datenempfänger E, den Datenpuffern P1, P2 und der zweiten Speichereinrichtung Sp2 verbunden.

Erfindungsgemäß weist die Datenübertragungsvorrichtung 3 eine im Datenbus DB angeordnete erste Speichereinrichtung Sp1 auf. Die erste Speichereinrichtung Sp1 ist dabei derart angeordnet, daß sie jeder Empfängerzelle $Z_1..Z_N$ eines Datenempfängers E und somit der zweiten Speichereinrichtung Sp2 vorgeschaltet ist. In Figur 3 ist die erste Speichereinrichtung Sp1 als kapazitives Element C, das zwischen dem Datenbus DB und einem Referenzpotential angeschlossen ist, ausgebildet. Figur 4 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Datenübertragungsvorrichtung 3, bei der die erste Speichereinrichtung Sp1 als Halteglied H, die an den Datenbus DB angeschlossen ist, ausgebildet ist.

Nachfolgend wird die Funktionsweise der in den Figuren 3 und 4 dargestellten Datenübertragungsvorrichtungen 3 näher erläutert:

Der Datensender S sendet Daten über den Datenpuffer P1 und den Datenbus DB. Auf dem Datenbus DB werden die Daten entweder dynamisch mittels der als kapazitives Element C ausgebildeten ersten Speichereinrichtung Sp1 (siehe Figur 3) oder statisch mittels eines zusätzlichen Haltegliedes H (siehe Figur 4) für eine gewisse Zeit gehalten. Dieses Halten bzw. Speichern erfolgt dadurch, daß der erste Datenpuffer P1 durch ein Steuersignal der Ablaufsteuerung St in einen hochohmigen Zustand gesteuert wird. Anschließend veranlaßt die Ablaufsteuerung St über ein Steuersignal, daß die zweite Speichereinrichtung Sp2 geöffnet wird, wodurch die gewünschten gültigen Daten, die auf dem Datenbus DB gespeichert sind, in die jeweilige zweite Speichereinrichtung Sp2 übertragen werden. Anschließend wird die zweite Speichereinrichtung Sp2

M. Czech
M. Albert

C-1847
Ho/Gö
mic046
30.11.1999

wieder verriegelt. Der Datenbus DB kann dann beliebige Zustände annehmen, d.h. er kann beispielsweise wieder Daten für den nächsten Datentransfer aufnehmen.

- 5 Das kapazitive Element C in Figur 3 kann typischerweise durch eine integrierte oder diskret ausgebildete Kapazität realisiert. Besonders vorteilhaft ist es jedoch, wenn das kapazitive Element C in Figur 3 durch die sich aus der Kapazität der Datenbusleitungen zu einer oder mehrerer Referenzleitungen
10 ergebenden Kapazität realisiert wird. In diesem Fall ist die Funktionsweise der erfindungsgemäßen Datenübertragungsvorrichtung auch dann gewährleistet, wenn kein eigens dafür vorgesehenes kapazitives Element C vorgesehen ist. Es ist hier lediglich eine geeignete Veränderung der Ablaufsteuerung
15 St, insbesondere der Ansteuerung des Datenpuffers Pl, erforderlich.

- Die Ablaufsteuerung St kann vorteilhafterweise auch auf zwei Schaltungsteile St1, St2 aufgeteilt werden, wenn dies eine
20 weitere Flächensparnis und/oder eine Vergrößerung der Arbeitsgeschwindigkeit zur Folge hat. In diesem Fall, der in Figur 4 dargestellt ist, ist ein erster Teil der Ablaufsteuerung St1 dem Datensender S zugeordnet und ein zweiter Teil der Ablaufsteuerung St2 jedem der Datenempfänger E zugeordnet.
25 Hierzu ist jeweils ein zusätzlicher Steuerbus Stb zwischen den Ablaufsteuerungen St1, St2, der eine Kommunikation zwischen diesen ermöglicht, erforderlich.

- Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung ist auf alle möglichen Technologien anwendbar. Besonders vorteilhaft ist die
30 Erfindung, wenn die Schaltungsanordnung als integrierte Schaltung vorliegt. Es wäre jedoch auch eine diskrete Realisierung, über kurze oder sehr lange Distanzen, denkbar. Prinzipiell ist die erfindungsgemäße Datenübertragungsvorrichtung
35 für alle digitalen, analogen, Mixed-Signal- (d.h. analog/digital) Schaltungsanordnungen anwendbar. Jedoch ist die Erfindung nicht ausschließlich auf elektrische Schaltungsan-

M. Czech
M. Albert

C-1847
Ho/Gö
mic046
30.11.1999

ordnungen eingeschränkt, sondern auch auf pneumatisch ausgebildete Schaltungsanordnungen erweiterbar. Für den Fall einer Übertragungsvorrichtung in der Pneumatik sind beispielsweise die Datenpuffer als Ventile, die Speichereinrichtungen als
5 Druckbehälter und die Datenbusse als übliche Leitungen zu realisieren.

Der besondere Vorteil der Erfindung liegt in der großen Flächensparnis und somit der Materialersparnis. Hierfür ist
10 lediglich eine leichte Änderung in der Ablaufsteuerung sowie die Hinzunahme einer Speichereinrichtung für alle zugeordneten Empfänger, die sehr einfach in Form eines kapazitiven Elementes oder eines einfachen Haltegliedres realisiert werden können, erforderlich.

M. Czech
M. Albert

C-1847
Ho/Gö
mic046
30.11.1999

Bezugszeichenliste

5	1	erster Schaltungsteil; integrierte Schaltung
	2	zweiter Schaltungsteil; Peripheriebereich
	3	Datenübertragungsvorrichtung; Kommunikations- bus
10	C	kapazitives Element
	DB	Datenbus
	E	Datenempfänger
	H	Halteglied
	P1, P2	erster/zweiter Datenpuffer
	S	Datensender
15	Sp1, Sp2	erste/zweite Speichereinrichtung
	ST, St1, St2	Ablaufsteuerung
	Stb	Steuerbus
	Z1 - ZN	Empfängerzellen

M. Czech
M. Albert

C-1847
Ho/Gö
mic046
30.11.1999

Patentansprüche

1. Schaltungsanordnung mit zwei oder mehreren über eine Datenübertragungsvorrichtung (3) kooperierenden Schaltungsteilen (1, 2),
- bei dem ein Schaltungsteil (1, 2) als Datensender (S) konfigurierbar ist und über einen Datenbus (DB) mit mindestens einem Datenempfänger (E) des jeweils anderen Schaltungsteils (1, 2) verbunden ist,
 - bei dem der Datenbus (DB) einen ersten steuerbaren Datenpuffer (P1) und eine erste Speichereinrichtung (Sp1) aufweist,
 - bei dem jedem Datenempfänger (E) jeweils ein zweiter steuerbarer Datenpuffer (P2) und eine zweite steuerbare Speichereinrichtung (Sp2) zugeordnet ist,
 - wobei die als Master fungierende erste Speichereinrichtung (Sp1) und der oder die als Slave fungierenden zweiten Speichereinrichtungen (Sp2) unter Steuerung einer Ablaufsteuerung (St) in Master-Slave-Konfiguration interagieren können.
2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Speichereinrichtung (Sp1) als kapazitives Element (C) ausgebildet ist, dessen einer Anschluß mit dem Datenbus (DB) und dessen anderer Anschluß mit einem Bezugspotential verbunden ist.
3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Kapazität des kapazitiven Elements (C) aus der Leitungskapazität des Datenbusses (DB) bezüglich einer oder mehrerer Referenzleitungen ergibt.
4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

M. Czech
M. Albert

C-1847
Ho/Gö
mic046
30.11.1999

daß die erste Speichereinrichtung (Sp1) als Halteglied (H) ausgebildet ist.

5 5. Schaltungsanordnung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß eine einzige Ablaufsteuerung (ST) vorgesehen ist, die da-
zu ausgelegt ist, sämtliche dem Datensender (S) und dem oder
den Datenempfängern (E) zugeordnete Datenpuffer (P1, P2) und
zweite Speichereinrichtungen (Sp2) zu steuern.

10

6. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß die Ablaufsteuerung (St1, St2) einen ersten, dem Daten-
sender (S) zugeordneten Steuerteil (St1) zur Steuerung des
15 ersten Datenpuffers (P1) aufweist sowie einen jedem der Da-
tenempfänger (E) zugeordneten, zweiten Steueranteil (St2)
aufweist, die jeweils die entsprechenden zweiten Datenpuffer
(P1) und zweiten Speichereinrichtungen (Sp2) steuern, wobei
ein Steuerbus (STB) zwischen erstem und zweitem Steuerteil
20 (St1, St2) zur Datenkommunikation vorgesehen ist.

7. Schaltungsanordnung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß mindestens einer der Schaltungsteile (1, 2) Bestandteil
25 mindestens einer integrierten Schaltung (1) ist.

8. Schaltungsanordnung nach Anspruch 7,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß mindestens einer der Schaltungsteile (1, 2) Bestandteil
30 eines Peripheriebereichs (2) der integrierten Schaltung (1)
zur Aufnahme der Anschlußpads der Ein/Ausgabeanschlüsse ist.

9. Schaltungsanordnung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
35 daß die Schaltungsanordnung mindestens einen Mikroprozessor
und/oder Mikrocontroller und/oder mindestens einen Signalpro-
zessor mit einer vorgegebenen Menge an Zuständen aufweist.

M. Czech
M. Albert

C-1847
Ho/Gö
mic046
30.11.1999

Zusammenfassung

Datenübertragungsvorrichtung

5 Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung mit zwei oder mehreren über eine Datenübertragungsvorrichtung kooperierenden Schaltungsteilen. Die Erfindung löst das Problem des doppelten Flächenaufwandes für je zwei Speichereinrichtungen für jeweils einen Empfänger dadurch, daß der Datenbus selbst die
10 Rolle einer dieser Speichereinrichtungen, nämlich der als Master fungierenden Speichereinrichtung, übernimmt. Hierzu ist lediglich eine leichte Änderung der Ablaufsteuerung erforderlich sowie eine einzige Speichereinrichtung auf dem Datenbus zu integrieren, die die Rolle der nicht mehr benötigten Spei-
15 chereinrichtung für jeden Datenempfänger übernimmt. Durch die Einsparung einer jedem Empfänger zugeordneten Speichereinrichtung kann der für die Kommunikationsbusse vorgesehene Bereich auf dem Halbleiterchip in der Fläche optimiert werden.

20 Figur 3




Figure 3




Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4